NEXUS CC/OC COMPUTER

Aanzetten → Next+Next → Self-test → Oppervlakte display

1xNext+Next — SCR/MEM/PLAN

1xOk+Ok

- Kiest SCR 1xOk+Ok Start SCR
- 1xNext+Next
  - 1xOk+Ok Druk op Next+Next tot gewenste duik en dan 1xOk+Ok
- 2xNext+Next
  - 1xOk+Ok Start Plan Next+Next is dalen OK+OK =opstijgen.

2xNext+Next — COND.ALT

1xOk+Ok

(ALS CC=ON)

- Instellen CC1
- 1xNext+Next Instellen SD1
- 2xNext+Next Instellen CC2
- 3xNext+Next Instellen SD2
- 4xNext+Next Instellen AUS
- 5xNext+Next Instellen CND
- 6xNext+Next Instellen ALT
- 7xNext+Next Instellen SAL

(ALS CC=OFF)

- Instellen FO2(1)
- 1xNext+Next Instellen pO2
- 2xNext+Next Instellen FO2(2)
- 3xNext+Next Instellen SD
- 4xNext+Next Instellen AUS
- 5xNext+Next Instellen CND
- 6xNext+Next Instellen ALT
- 7xNext+Next Instellen SAL

3xNext+Next — MODE

1xOk+Ok

- Temp I/M
  Kies met OK+OK
  1xNext+Next = beeindigen
- 1xNext+Next
  - Depth I/M
    Kies met Ok+Ok
    1xNext+Next = beeindigen
- 2xNext+Next
  - Audio on/off
    Kies met Ok+Ok
    1xNext+Next = beeindigen
- 3xNext+Next
  - Second Display
    Kies met Ok+Ok
    Uit 4 parameters
    1xNext+Next = beeindigen
- 4xNext+Next
  - CC on/off
    CC=on=CCR
    CC=off=OC
    Kies met Ok+Ok
    1xNext+Next = beeindigen

O2=partial pressure
dP=diepte
Te=temperatuur
Ti=weefsel algorithme
AU=scroll door alle 4 parameters.

CC= On
Kies groen
CC=Off
Kies Geel

4xNext+Next — PC

1xOk+Ok

- Start Transmissie Data
- Na 10 seconden automatisch naar oppervlakte modus

Om een willekeurige funktie te beeindigen druk op:
Next/OK+Next+OK

Tap funkie:
1xTap = Licht aan
2xTap= toon A
3xTap= switch naar B

Manueel terug
1xTap = Licht aan
2xTap= toon B
3xTap= switch naar A

pO2 Settings:

IANTD max. 1.6 bar
Rekreatief max. 1.5 bar
Training max. 1.4 bar

Ontwerp: J.W. Bech
Instr. 1644